

Тип	Номинальный ток	Принципиальная схема первичных соединений	Элементы на схеме		Блок управления освещением		
			Обозначение	Наименование	Наличие	Рисунок схемы	
Вводные панели							
ВРУ1-11-10 УХЛ4	2 x 250А		Q1 - Q2	Переключатели 250 А	—	—	
			F1 - F6	Предохранители ПН2-250			
			T1 - T6	Трансформаторы тока 50/5... ..200/5			
			P1 - P2	Счетчики (учет общих нагрузок)			
ВРУ1-12-10 УХЛ4	2 x 250А		Q1 - Q2	Переключатели 250 А	—	—	
			F1 - F6	Предохранители ПН2-250			
			T1 - T3	Трансформаторы тока 50/5... ..200/5			
			P1	Счетчик (учет общих нагрузок)			
ВРУ1-13-20 УХЛ4	2 x 400А		Q1 - Q2	Переключатели 400 А	—	—	
			F1 - F6	Предохранители ПНН-400 А			
			T1 - T6	Трансформаторы тока 200/5... ..400/5			
			P1 - P2	Счетчики (учет общих нагрузок)			
ВРУ1-14-20 УХЛ4	2 x 400А		Q1 - Q2	Переключатели 400 А	—	—	
			F1 - F6	Предохранители ПНН-400 А			
			T1 - T3	Трансформаторы тока 200/5... ..400/5			
			P1	Счетчик (учет общих нагрузок)			
ВРУ1-17-70 УХЛ4	100А		Q1 - Q2	Выключатели 100 А	—	—	
			F1 - F6	Предохранители ПН2-100			
			T1 - T3	Трансформаторы тока 50/5... ..100/5			
			P1	Счетчик (учет общих нагрузок)			
ВРУ1-18-80 УХЛ4	250А		Q1 - Q2	Выключатели 250 А	—	—	
			F1 - F6	Предохранители ПН2-250			
			T1 - T3	Трансформаторы тока 100/5... ..200/5			
			P1	Счетчик (учет общих нагрузок)			
Распределительные панели							
ВРУ1-41-00 УХЛ4		F1 - F6	Предохранители ПН2-100	—	—		
ВРУ1-42-01 УХЛ4		F7 - F27	Предохранители ПН2-100			Автоматический	Рис. А
ВРУ1-42-02 УХЛ4							Неавтоматический
ВРУ1-43-00 УХЛ4		F1 - F6	Предохранители ПН2-100	—	—		
ВРУ1-44-00 УХЛ4		F7 - F27	Предохранители ПН2-100				
		T1 - T3	Трансформаторы тока 100/5... ..300/5				
ВРУ1-45-01 УХЛ4		P1	Счетчик (учет общ. нагрузок)	Автоматический	Рис. А		
ВРУ1-45-02 УХЛ4				Счетчик (учет абонент. нагрузок)	Неавтоматический	Рис. Б	
ВРУ1-46-00 УХЛ4							
ВРУ1-47-00 УХЛ4		F1 - F15	Предохранители ПН2-100	—	—		
ВРУ1-48-03 УХЛ4		F16 - F30	Предохранители ПН2-100				
							Автоматический
ВРУ1-49-00 УХЛ4		F1 - F15	Предохранители НПН2-60	—	—		
ВРУ1-49-03 УХЛ4		F16 - F30	Предохранители НПН2-60				
							Автоматический
ВРУ1-50-00 УХЛ4		F1 - F12	Предохранители ПН2-250	—	—		
ВРУ1-50-01 УХЛ4		F13 - F24	Предохранители ПН2-250				
ВРУ1-50-02 УХЛ4							Автоматический
Вводно-распределительные панели							
ВРУ1-21-10 УХЛ4		Q1	Переключатель 250 А	—	—		
ВРУ1-22-53 УХЛ4		F1 - F3	Предохранители ПН2-250				
		T1 - T3	Трансформаторы тока 50/5... ..200/5				
ВРУ1-22-54 УХЛ4		P1	Счетчик (учет общ. нагрузок)	Автоматический	Рис. Д		
ВРУ1-22-55 УХЛ4		F4 - F21	Предохранители ПН2-100				
ВРУ1-22-56 УХЛ4					Неавтоматический	Рис. 3	
ВРУ1-23-53 УХЛ4		Q1-Q2	Выключатели 250 А	—	Рис. Д		
ВРУ1-23-54 УХЛ4		F1 - F3	Предохранители ПН2-250				
		T1 - T3	Трансформаторы тока 50/5... ..200/5				
ВРУ1-23-55 УХЛ4		P1	Счетчик (учет общ. нагрузок)	Автоматический	Рис. Ж		
ВРУ1-23-56 УХЛ4		F4 - F18	Предохранители ПН2-100				
					Неавтоматический	Рис. 3	
ВРУ1-24-53 УХЛ4		Q1-Q2	Выключатели 250 А	Автоматический	Рис. Д		
ВРУ1-24-54 УХЛ4		F1 - F3	Предохранители ПН2-250				
		T1 - T3	Трансформаторы тока 30/5... ..100/5				
ВРУ1-24-55 УХЛ4		P1	Счетчик (учет домоуправленческих нагрузок)	Автоматический	Рис. Ж		
ВРУ1-24-56 УХЛ4		P2	Счетчик (учет абонент. нагрузок)	Неавтоматический	Рис. 3		
ВРУ1-25-63 УХЛ4		Q1	Выключатель 250 А	Автоматический	Рис. Д		
ВРУ1-25-64 УХЛ4		F1 - F3	Предохранители ПН2-250				
		F4 - F6	Предохранители ПН2-60				
ВРУ1-25-65 УХЛ4		F7 - F21	Предохранители ПН2-100	Автоматический	Рис. Д		
ВРУ1-25-66 УХЛ4		P1	Счетчик (учет домоуправленческих нагрузок)				
Вводно-распределительные панели							
ВРУ1-25-64 УХЛ4		Q1	Выключатель 250 А	Неавтоматический	Рис. Е		
ВРУ1-25-65 УХЛ4		F1 - F3	Предохранители ПН2-250				
		F4 - F6	Предохранители ПН2-60				
ВРУ1-25-66 УХЛ4		F7 - F21	Предохранители ПН2-100	Автоматический	Рис. Ж		
ВРУ1-26-63 УХЛ4		P1	Счетчик (учет домоуправленческих нагрузок)				
ВРУ1-26-64 УХЛ4		Q1	Выключатель 250 А	Автоматический	Рис. Д		
ВРУ1-26-65 УХЛ4		F1 - F3	Предохранители ПН2-250				
		T1 - T3	Трансформаторы тока 50/5... ..200/5				
ВРУ1-26-66 УХЛ4		F4 - F15	Предохранители ПН2-60	Неавтоматический	Рис. Е		
ВРУ1-26-67 УХЛ4		F16 - F18	Предохранители ПН2-100				
		P1	Счетчик (учет общ. нагрузок)			Автоматический	Рис. Ж
ВРУ1-27-63 УХЛ4		Q1	Выключатель 250 А	Автоматический	Рис. Д		
ВРУ1-27-64 УХЛ4		F1 - F3	Предохранители ПН2-250				
		F4 - F6	Предохранители ПН2-100				
ВРУ1-27-65 УХЛ4		F7 - F18	Предохранители НПН2-100	Автоматический	Рис. Д		
ВРУ1-27-66 УХЛ4		P1	Счетчик (учет домоуправленческих нагрузок)				
ВРУ1-27-66 УХЛ4		T1 - T3	Трансформаторы тока 30/5... ..100/5	Неавтоматический	Рис. 3		
ВРУ1-28-63 УХЛ4		P2	Счетчик (учет абонент. нагрузок)				
ВРУ1-27-64 УХЛ4		Q1	Выключатель 250 А	Неавтоматический	Рис. Е		
ВРУ1-27-65 УХЛ4		F1 - F3	Предохранители ПН2-250				
		F4 - F6	Предохранители ПН2-100				
ВРУ1-27-66 УХЛ4		F7 - F18	Предохранители ПН2-100	Автоматический	Рис. Ж		
ВРУ1-28-63 УХЛ4		P1	Счетчик (учет домоуправленческих нагрузок)				
ВРУ1-28-64 УХЛ4		T1 - T3	Трансформаторы тока 50/5... ..200/5	Автоматический	Рис. Д		
ВРУ1-28-65 УХЛ4		F4 - F6	Предохранители ПН2-100				
		F7 - F21	Предохранители НПН2-60				
ВРУ1-28-66 УХЛ4		P1	Счетчик (учет общ. нагрузок)	Неавтоматический	Рис. 3		
ВРУ1-29-63 УХЛ4		P2	Счетчик (учет домоуправленческих нагрузок)				
ВРУ1-29-64 УХЛ4		Q1	Выключатель 250 А	Автоматический	Рис. Д		
ВРУ1-29-65 УХЛ4		F1 - F3	Предохранители ПН2-250				
		T1 - T3	Трансформаторы тока 50/5... ..200/5				
ВРУ1-29-66 УХЛ4		F4 - F6	Предохранители ПН2-100	Неавтоматический	Рис. Е		
ВРУ1-29-67 УХЛ4		F7 - F21	Предохранители ПН2-60				
		P1	Счетчик (учет общ. нагрузок)			Автоматический	Рис. Ж
ВРУ1-29-68 УХЛ4		T4 - T6	Трансформаторы тока 30/5... ..100/5	Неавтоматический	Рис. 3		
ВРУ1-29-69 УХЛ4		P2	Счетчик (учет общ. нагрузок)				